

2. 出力デバイスのプルダウンから接続したUSBオーディオ機器(画像は RAL-DSDHA5を接続した場合)を選択し[保存]をクリックします。

出力デバイス	Audio Jick.
125 DAC	HDMIOU
	USBC KALLISUMAS
	err

※DSD(DoP転送)対応のUSBオーディオ機器を接続した場合は、 DSD Over PCM(DoP)をONに設定します。

※接続したUSBオーディオ機器が出力のデバイスに表示されない場合は、 ー旦メインメニューに戻り、Volumio2を再起動後に再度出力デバイス のプルダウンから確認してください。再起動の方法は 3-5.Volumio 2のシャットダウンと再起動をご参照ください。

3-3. 音楽を再生する

※例はWindows 10の画面です。その他のOSでは画面が若干異なります。

1. はじめに、本製品の背面にセットしたmicroSDカードに音楽データを 保存して正常に再生できるか確認をおこないます。【ネットワーク】の ネットワーク設定から本製品のIPアドレスを確認します。



2.【スタート】⇒【コンピューター】の画面内、1.で確認したIPアドレスの冒頭に[¥¥]を付加し、下記の場所へ入力後、[Internal Storage] フォルダに音楽データを保存してください。

装置・ ネットン	ウとう	に有センター		リモートブ	リンターき	ARTS	-	×.	. 0	1.6
☆ お乳に入り ダウンロード 11 単近表示した場	Ì		nter IN IN IN	Storage	al Storag	*^3Ľ-	nas 21 M			

3. 音楽データを再生します。Volumio2のメイン画面左下の【一覧表示】 をクリックし、本製品に接続されたInternal Storage/USBストレージ または同一ネットワーク上のNASから音楽データをクリックして再生 します。

お好み	
プレイリスト	
音楽ライブラリ	
1 一柴送示	⊙ プレイバック

裏面に続く



ず内容をご確認の上、大切に保管してください。

以上で設定は完了です。お好みの音楽データを選択して再生してください。

3 <u>-5. Volumio2</u>のシャットダウンと再起動

般仕様

型番	RAL-NWT01
製品名	ネットワークオーディオトランスポート
メイン基板構成	Raspberry Pi Comute Module3 Lite + RAL-KCM3MB01
OS	Raspbian Jessie Lite
対応ディスプレイ	HDMI入力端子(1920×1080)を搭載したテレビまたはPC 用ディスプレイ
対応キーボード	USBキーボード Raspberry Pi及び再生アプリの仕様に準拠
対応マウス	USBマウス Raspberry Pi及び再生アプリの仕様に準拠
対応デジタル	USB入力端子を搭載したデジタルオーディオ機器
オーディオ機器	(USB Audio Class 1.1/2.0に準拠)
対応ストレージ	本製品に接続したUSBストレージ
	本製品と同一ネットワーク上のNAS(exFAT/ext4フォーマット)
インターフェイス	【前面】
	・USB-Series A(標準)×2(USBオーディオ機器、USB
	メモリ接続など)
	【背面】
	・USB-Series A(標準)×2(USBオーディオ機器、USB
	メモリ、マウス/キーボード接続など)
	・USB-Series B (micro) x 1 本製品では使用しません。
	Raspberry Pi Compute Module 3 F/W更新用
	・micro-SDカードスロット×1(Volumio2 / RoonReady /
	ReneAudio等インストール溶micro-SDカード挿入田)
	・HDMIx1(PCディフプレイ/TV培結田)
	$DC\lambda \pm (DC+5)/(3\Delta)$
スイッチ	Standby/Shutdown $74 \% \pm$
	POW/FR-LED ·木休にDC+5//が供給されると占灯
	Act-LED : microSDへのアクセス時に占灯
	Sht dwn-LED · Shutdownプロセス実行時に占灯
雷源雷圧	ACアダプターより給雷(5 $V/3A$ FIA.J雷圧区分2プラグ使用)
	温度: $0 \sim 55$ 温度: $20 \sim 80\%$ (ただし結露しないこと)
外形寸法	
重量	約600g
	RAL-NWT01本体
	ACアダプター(5V/3A 変換アダプター付属)
	microSDカード (Volumio2インストール済)
	マニュアル 保証書
保証期間	
生産地	本体:日本 梱包:日本

本製品は国内仕様となっており、海外での保守、およびサポートはおこなっておりません。

本製品を廃棄するときは地方自治体の条例に従ってください。条例の内容については各地方自治体に お問い合わせください。

製品改良のため、予告なく外観または仕様の一部を変更することがあります。

本製品の保証や修理に関しては、添付の保証書に記載されております。必ず内容をご確認の上、大切に 保管してください。

RAL-NWT01 質問用紙

http://www.ratocsystems.com/services/repair/contents.html

ラトックシステム株式会社 サポートセンター宛 FAX:06-6633-8285 お手数ですが、拡大コピーの上必要事項を記入して、FAXでお送りください。 氏名 会社·学校 法人登録の方のみ 部署·所属 法人登録の方のみ 住所 FAX TEL メールアドレス 製品型番 シリアル番号 RAL-NWT01 購入店名 購入年月日 パソコン機種 メーカー名 型番 使用OS Windows 10 8.1 64ビット版 Mac Mac OS X (Ver スマホ/タブレット メーカー名 型番 使用OS iOS (Ver Android (Ver USBオーディオ機器 メーカー名 型番 質問内容 添付資料 提供いただいたお客様の個人情報は、サポート目的のみに使用し、他の目的には使用しません。 弊社の個人情報取り扱いに関する詳細は、弊社ホームページをご覧ください。 http://www.ratocaudiolab.com/privacy.

(第1.0版)